



INSTRUCȚIUNEA
de securitate și sănătate în muncă
pentru utilizarea copiatorului și imprimantei
Nr. 71

1. CERINȚELE GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

1.1 La efectuarea activităților la copiator și imprimantă se admit persoanele care au trecut:

- a) examenele medicale la angajare conform legislației în vigoare;
- b) instruirea introductiv generală;
- c) instruirea la locul de muncă.

1.2. Angajatul trebuie să posede grupa I de securitate electrică în conformitate cu cerințele Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice pentru personalul neelectrotehnic.

1.3. Angajatul este supus următoarelor riscuri și factori nocivi:

- d) exploatarea incorectă a instalațiilor de aer condiționat;
- e) suprasolicitarea vizuală;
- f) căderea obiectelor amplasate incorect pe rafturi;
- g) electrocutare;
- h) alunecare;
- i) incendiu;
- j) riscul producerii calamităților naturale.

1.4. Angajatul în procesul de lucru urmează:

- k) să îndeplinească atribuțiile funcționale conform fișei de post, cerințelor Regulamentului de ordine internă și dispozițiile conducătorului locului de muncă, sau ierarhic superior;
- l) să țină cont de răspunderea personală pentru nerespectarea Regulilor de securitate și sănătate în muncă și securitatea colegilor de lucru;
- m) să îndeplinească numai lucrul la care a fost angajat și pentru executarea căruia a fost instruit și admis de către conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior;
- n) să anunțe imediat conducătorul locului de muncă despre orice defecțiune a aparatelor electrice, mobilierului care poate constitui un pericol de accidentare;
- o) în cazul producerii unor avarii, accidente de muncă, care pun în pericol viața și sănătatea celor din jur, să anunțe imediat conducătorul locului de muncă și să

ia măsuri pentru a nu modifica starea de fapt, dacă aceasta nu agravează situația sau menținerea potențialului pericol;

- p) să acorde primul ajutor accidentatului și să stabilizeze situația, astfel încât pericolul să nu se extindă;
- q) să nu modifice, sau să nu înlăture dispozitivele de protecție ale instalațiilor la care lucrează;
- r) să fie în deplină capacitate de muncă pe durata întregului program de lucru, în cât să nu expună la pericol atât persoana proprie, cât și pe ceilalți angajați;
- s) să însușească și să respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă specifice activității prestate și să se autoinstruiască în acest domeniu.

1.5. Angajatul trebuie să cunoască măsurile de protecție contra electrocutării și metode de acordare a primului ajutor accidentatului.

1.6. În scopul asigurării electrosecurității, Angajatul trebuie să respecte următoarele cerințe:

- t) pentru evitarea electrocutării nu se admit contactele cu părțile conductoare deschise neizolate ale aparatelor electrice, nu se execută de sine stătător reparația lor;
- u) conectarea la rețeaua electrică a echipamentelor de muncă se admite doar prin dispozitivele special destinate acestui scop;
- v) nu se admite executarea lucrărilor la aparatele electrice, care au conductoarele electrice neizolate (ori izolația defectată), sau dacă la contactul cu ele se simte acțiunea curentului electric;
- w) despre toate cazurile de defecțiune sau deteriorare a conductoarelor electrice trebuie informat conducătorul locului de muncă sau electricianul de serviciu.

1.7. În scopul asigurării securității antiincendiară, Angajatul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- x) să interzică categoric fumatul în încăperile instituției;
- y) să nu blocheze accesul și trecerile spre mijloacele antiincendiară;
- z) să nu lase fără supraveghere, chiar de scurtă durată, aparatele conectate la rețeaua electrică;
- aa) să nu utilizeze instalații electrice de încălzire improvizate (caloriferele electrice de încălzire certificate se admit spre utilizare numai cu permisiunea conducerii instituției și se instalează la o distanță de cel puțin 1m de la alte aparate electrice, mobilier sau materiale ușor inflamabile).

1.8. Angajatul care încalcă cerințele instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă va fi tras la răspundere conform legislației în vigoare.

2. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PÂNĂ LA ÎNCEPEREA LUCRULUI

2.1. Până la începerea activităților, Angajatul trebuie:

- a) să verifice vizual locurile de muncă/posturile de lucru;
- b) să verifice starea mobilierului (scaunelor, meselor de lucru, dulapurilor, etc.);
- c) să verifice starea echipamentelor electrice;
- d) să verifice prezenta mijloacelor de stingere a incendiilor.

2.2. Dacă Angajatul depistează careva nereguli până la începerea lucrului, acesta trebuie să comunice conducătorul locului de muncă.

3. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN TIMPUL LUCRULUI

- 3.1. Persoanele care lucrează pentru prima dată la un copiator sau imprimantă, vor fi instruite de către șeful direct/specialistul tehnic cu privire la modul de lucru cu echipamentul respectiv, potrivit instrucțiunilor furnizorului.
- 3.2. În cazul defectării copiatorului sau imprimantei, echipamentul respectiv va fi scos din funcțiune și de sub tensiune, închis, prin scoaterea ștecherului de alimentare din priză și se va anunța conducătorul locului de muncă.
- 3.3. La utilizarea copiatorului, imprimantei sau altor echipamente electrice și electronice se vor respecta următoarele reguli:
- a) instalațiile electrice să fie bine izolate, iar dispozitivele sau aparatele respective legate la pământ, potrivit instrucțiunilor furnizorului;
 - b) este interzis a se scoate ștecherul din priză, trăgându-se de cablu;
 - c) trebuie să se evite blocarea trecerilor (căilor de acces) cu cabluri electrice;
 - d) dispozitivele, aparatele sau echipamentele respective trebuie așezate cât mai aproape de prizele electrice;
 - e) trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric (El va putea fi reutilizat numai după ce a fost reparat sau înlocuit după caz);
 - f) este interzis să se atingă sau să se țină cu mâna un obiect metalic (țeava sau radiatorul, caloriferului, etc.) în timp ce cu cealaltă mână se introduce ștecherul în priză;
 - g) este interzis a se pune în funcțiune un dispozitiv sau un aparat înainte de a face cunoștință cu instrucțiunile de funcționare ale acestuia și măsurile de securitate impuse de producători;
 - h) este interzis ca operatorii de la echipamentele pentru imprimare sau calculatoare, să-și repare singuri dispozitivele (Întreținerea și reglarea lor ca și alt dispozitiv electric vor fi efectuate de personal special calificat);
 - i) orice operație de reglare, reparare, întreținere și curățare la echipamente se va efectua după deconectarea lor de la rețeaua de energie electrică;
 - j) este interzis să se introducă conductoarele (firele) direct în priză electrică, fără să se folosească ștecherul, aceste improvizații duc la accidente grave prin electrocutare;
 - k) echipamentele trebuie fixate pe masa de lucru, pentru a se elimina tendința de alunecare și cădere;
 - l) nu se va pune niciodată în funcțiune un echipament sau un dispozitiv căruia îi lipsește carcasa sau altă componentă.

4. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN SITUAȚII DE ACCIDENT

- 4.1. În caz de accident/accidente la locul de muncă/post de lucru persoanelor accidentate trebuie acordat primul ajutor, să se anunțe conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior și după caz, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112.
- 4.2. La apariția situației de avarie, Angajatul trebuie:
- a) să suspende imediat lucrul;
 - b) să preîntâmpine colegii despre pericol;
 - c) să informeze conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior;
 - d) să acorde ajutor la evacuarea personalului din zona de pericol;

e) să participe, după caz, la lichidarea consecințelor situației date.

4.3. În caz de incendiu, Angajatul trebuie:

- f) să declanșeze alarma;
- g) să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
- h) să întrerupă curentul electric;
- i) să utilizeze mijloacele de primă intervenție (stingătoare, hidranți cu apa etc);
- j) să salveze accidentații;
- k) să participe la evacuarea bunurilor.

4.4 La stingerea incendiilor în instalațiile electrice se utilizează stingătoarele cu dioxid de carbon sau stingătoarele cu pulbere.

4.5 În caz de electrocutare, accidentatul imediat se eliberează de sub acțiunea curentului electric, deconectând rețeaua cu întrerupătorul sau printr-o altă metodă de întrerupere. Dacă aceste acțiuni sunt imposibile, accidentatul trebuie separat de părțile conductoare folosind echipamentul de protecție sau obiecte uscate, care nu conduc curentul electric. După eliberarea accidentatului de sub acțiune curentului electric apeleți Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112. Până la sosirea medicului (ambulanței), dacă accidentatul nu respiră, se execută respirația artificială și resuscitarea cardiacă, monitorizând funcțiile vitale (pulsul, respirația).

4.6 În caz de intoxicație se anunță conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior și se apelează, după caz, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112. Până la sosirea medicului (ambulanței):

- a) accidentatul se scoate la aer curat;
- b) se acordă primul ajutor medical;
- c) se eliberează de tot ce împiedică respirația (se deschide gulerul, se scoate centura, brâul, etc.);
- d) se curăță accidentatului gura de mucozitate cu ajutorul tifonului;
- e) dacă accidentatul nu respiră, imediat se porcede la manevre de resuscitare cardiacă.

5. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ DUPĂ TERMINAREA LUCRULUI

5.1 La terminarea activităților de muncă, Angajatul:

- a) aranjează mobilierul și echipamentul de lucru;
- b) deconectează de la rețeaua electrică echipamentele și uneltele electrice;
- c) efectuează curățenia la locul de muncă/postul de lucru;
- d) efectuează igiena personală;
- e) închide biroul (încăperea de muncă), după caz - se conectează la sistemul de alarmă și predarea serviciului de pază;
- f) informează conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior despre toate neajunsurile depistate în timpul lucrului.